

Disjuntores (EN 60898)		
Corrente Convencional de Funcionamento, $I_n$ [A]	Corrente Estipulada, $I_n$ [A]	
3	2	$I_2 = 1,45xI_n$
4	3	
6	4	
9	6	
14	10	
23	16	
29	20	
36	25	
46	32	
58	40	
72	50	$I_2 = 1,30xI_n$
91	63	
116	80	
145	100	
181	125	
214	160	
260	200	
325	250	
416	320	
520	400	
650	500	$I_2 = 1,30xI_n$
819	630	
1040	800	
1300	1000	
1625	1250	
2080	1600	
2600	2000	
3250	2500	
4160	3200	
5200	4000	

Fusíveis gG (EN 60269-2)		
Corrente Convencional de Funcionamento, $I_n$ [A]	Corrente Estipulada, $I_n$ [A]	
4	2	$I_2 = 2,1xI_n$
8	4	
11	6	
15	8	
19	10	$I_2 = 1,9xI_n$
23	12	
30	16	
32	20	
40	25	$I_2 = 1,6xI_n$
51	32	
64	40	
80	50	
101	63	
128	80	
160	100	
200	125	
256	160	
320	200	
358	224	$I_2 = 1,6xI_n$
400	250	
448	280	
504	315	
568	355	
640	400	
680	425	
800	500	
896	560	
1008	630	
1136	710	$I_2 = 1,6xI_n$
1280	800	
1440	900	
1600	1000	
2000	1250	
2400	1500	
2560	1600	